

TREMOL S25 вер.05

Включване - натиснете (около 1 сек.) бутон

Изключване - натиснете (около 3 сек.) бутон

За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон .

I. Режим работа

Преминаване към режим работа:

1. С последователно натискане на бутон се придвижете до режим **/Продажби** _ _ _ _ _ /.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

DEP	– отваря прозорец за избор на департамент от 1 до 40
PLU	– указва, че въведеното число е код на артикул
QTY	– указва, че въведеното число е количество
-/+ и +/-	– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD	– анулира последната продажба, но преди TOTAL
↕	– придвижва хартията напред
CL	– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
ST	– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
TOTAL	– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 40: [количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **DEP** → [избор на деп.с код или **-/+** / **+/-**] → **TOTAL** → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена: [количество > от 1] → **QTY** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

със свободна цена: [количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **VD** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба): **VD**

дълбок войд (анулирате избрана продажба): **CL** → **VD** → [избор на продажба с **-/+** или **+/-**] → **TOTAL**

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон **VD**. Появява се: „СТОРНО ПРИЧИНА: (0-операторска грешка; 1-връщане/рекламация; 2-намаление дан. осн.). Изберете причината чрез **-/+** / **+/-** или с цифра → **TOTAL**, след което по същия начин вида док-т (0-стандартна бележка; 1-фактура). Появява се: „Док N:000000” → въведете номера на к.бон, който сторнирате (с нулите) → **TOTAL**. На дисплея се появява съобщение: „Търсене в КЛЕН?” → потвърдете с **TOTAL**. Появява се: „СТОРНО!”. Повторете отново продажбата с грешната сума, департамента и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работа):

Въвеждане: [сума] → **+/-** → **TOTAL**

Извеждане: [сума] → **-/+** → **TOTAL**

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите: **PY**

II. Отчети

С нулиране: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z** _ _ _ _ _ /. Парола **1 1 1 1 1**. Стартира се с **TOTAL**

Без нулиране: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ /. Парола **2 2 2 2 2**. Стартира се с **TOTAL**

Периодичен по департаменти: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ /. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **DEP**

Периодичен по артикули: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ Z** _ _ _ _ _ /. Парола **1 1 1 1 1**

Стартира се с **5**. Обхваща му е от предходния отчет до момента. **Изпълнявайте го точно на последния ден от месеца!!!**

Периодичен по вид плащане: С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ /. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **PY**

III. Месечен / годишен отчет

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ /. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

С бутон намерете режим **/ОТЧЕТИ X** _ _ _ _ _ /. Парола **2 2 2 2 2**.

По дати: Седем пъти **-/+** → **TOTAL** → [начална дата] → **TOTAL** → [крайна дата] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По бонове: Пет пъти **-/+** → **TOTAL** → [начален номер на бон] → **TOTAL** → [краен номер на бон] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**