

TREMOL S21 вер.05

Включване - натиснете (около 1 сек.) бутон **ON/OFF**.

Изключване - натиснете (около 2 сек.) бутон **ON/OFF**.

За изход от избран режим и придвижване към останалите, натиснете бутон **MODE**.

I. Режим работа

Преминване към режим работа:

1. С последователно натискане на бутон **MODE** се придвижете до режим **/ПРОДАЖБИ _ _ _ _ _ /**.

2. Въведете парола на оператор и натиснете **TOTAL**. Паролите са **1** за първи, **2** за втори и т.н., но могат да се променят.

Функция на бутоните в режим работа:

D1	D2	D3	D4	– департаменти от 1 до 4
D4				– отваря прозорец за избор на департамент от 1 до 40 (обърнете се към сервиза)
PLU				– указва, че въведеното число е код на артикул
QTY				– указва, че въведеното число е количество
– и +				– % отстъпка / надбавка преди TOTAL , а извън к.бон служ.извеждане / въвеждане на сума
VD				– анулира последната продажба, но преди TOTAL
CL				– изчиства от дисплея въведените цифри и съобщения за грешки
ST				– показва междинната сума от извършените продажби, но преди TOTAL
TOTAL				– приключва касовия бон с плащане в брой

Начин на работа:

1. Работа с департаменти:

за департамент от 1 до 4:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → избор от **D1** до **D4** → **TOTAL**

за департамент от 1 до 40:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **D4** → [избор на деп.с код или **–** / **+**] → **TOTAL** → **TOTAL**

2. Работа с артикули:

с програмирана цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

със свободна цена:

[количество > от 1] → **QTY** → [цена] → **VD** → [код на артикул] → **PLU** → **TOTAL**

3. Анулиране на продажба (операцията се изпълнява преди приключване на касовия бон):

плитък войд (анулирате последната продажба):

VD

дълбок войд (анулирате избрана продажба):

CL → **VD** → избор на продажба с **–** или **+** → **TOTAL**

4. Сторниране на касов бон (операцията се изпълнява в режим работа, след приключване на касовия бон):

Натиснете бутон **VD**. Появява се: „СТОРНО ПРИЧИНА: (0-операторска грешка; 1-връщане/рекламация; 2-намаление дан. осн.). Изберете причината чрез **–** / **+** или с цифра → **TOTAL**, след което по същия начин вида док-т (0-стандартна бележка; 1-фактура). Появява се: „Док N:000000” → въведете номера на к.бон, който сторнирате (с нулите) → **TOTAL**. На дисплея се появява съобщение: „Търсене в КЛЕН?” → потвърдете с **TOTAL**. Появява се: „СТОРНО!”. Повторете отново продажбата с грешната сума, деапартаментата и приключете бона с **TOTAL**.

5. Служебно въвеждане и извеждане на суми (операцията се изпълнява в режим работа):

Въвеждане:

[сума] → **+** → **TOTAL**

Извеждане:

[сума] → **–** → **TOTAL**

6. Приключване на касовия бон с друг тип плащане (POS терминал и др.):

След маркиране на продажбите:

PY

II. Отчети

С нулиране: С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _ /**. Парола **1 1 1 1 1**. Стартира се с **TOTAL**

Без нулиране: С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ /**. Парола **2 2 2 2 2**. Стартира се с **TOTAL**

Периодичен по департаменти:

С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **D1**

Периодичен по артикули:

С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _ /**. Парола **1 1 1 1 1**

Стартира се с **5**. Обхвата му е от предходния отчет до момента. **Изпълнявайте го точно на последния ден от месеца!!!**

Периодичен по вид плащане:

С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **PY**

III. Месечен / годишен отчет

С бутон **MODE** намерете режим **/ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ /**. Парола **2 2 2 2 2**

Следва: **1 1** → **ST** → [начална дата] → **QTY** → [крайна дата] → **VD**

IV. Печат от КЛЕН (контролна лента)

Натиснете бутон **MODE** до появата на режим **/ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ /**. Въведете парола **2 2 2 2 2**.

По дати: **D1** → [начална дата] → **TOTAL** → [крайна дата] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**

По бонове: **D3** → [начален номер на бон] → **TOTAL** → [краен номер на бон] → **TOTAL** → **TOTAL** → **TOTAL**